# LTV-5CND40-F36

## Купольная IP-видеокамера

## Паспорт изделия

Версия 1.0



www.ltv-cctv.ru

# Спецификация

| Модель | | LTV-5CND40-F36 |
|---|---|---|
| **Видео** | Матрица | 1/1.8", 4.0 Мп, Progressive Scan, CMOS |
| | Разрешение | 2688 × 1520 |
| | Электронный затвор | 1/3 с – 1/100 000 с |
| | Основной поток | (2688×1520), (2560×1440) до 25/30 к/с, (1920×1080) до 50/60 к/с |
| | Дополнительный поток | (704×576), (704×480), до 25/30 к/с и до 50/60 к/с |
| | Третий поток | (1920×1080), до 16 к/с |
| | Чувствительность | 0.002 лк (F1.6, АРУ вкл.) |
| | Кодек | H.265, H.264(Base, High), H.265+, H.264+, MJPEG (для дополнительного потока) |
| | Поддержка ONVIF | Profile S, Profile G, Profile T |
| | Битрейт | 32–8192 кбит/с (H.264)<br>19–8192 кбит/с (H.265) |
| | Соотношение сигнал/шум | >56 дБ |
| **Объектив** | Тип объектива | Встроенный фиксированный |
| | Фокусное расстояние | f=3.6 мм (F1.6) |
| | Углы обзора по горизонтали | 89° |
| **Аудио** | Вход / выход | 1x / 1x |
| | Кодек | G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723 |
| **Функции** | Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| | ИК-подсветка | Встроенная (до 50 м, Smart IR) |
| | Компенсация засветки | BLC, HLC, WDR (140 дБ) |
| | Баланс белого | Авто, вручную, предустановки |
| | Улучшение изображения | Антитуман, ROI (до 4 зон) |
| | Система шумоподавления | 3D DNR |
| | Маскирование | До 4 зон |
| | Интеллектуальные | Детектор движения (до 4 зон), счётчик людей, классификация людей и транспортных средств, детекторы: пересечения линии, лиц, саботажа, входа в зону, выхода из зоны, вторжения, толпы, праздношатания, оставленных предметов/унесённых предметов |
| | Тревожные входы/выходы | 1x / 1x |
| | Хранение данных | MicroSD (до 256 Гбайт), NAS, FTP, SFTP |
| | Регулировка углов наблюдения | Поворот: от 0 до 355°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 355° |
| **Сеть** | Интерфейс | 10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45) |
| | Протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP |
| **Физические параметры** | Питание | (DC) 12 В (±30 %), PoE(IEEE802.3af) |
| | Потребляемая мощность | ≤6.1 Вт |
| | Исполнение | Уличное |
| | Класс защиты | IP67, IK10 |
| | Рабочая температура | -40 °C…+60 °C |
| | Размеры (диаметр×высота) | 122×88.9 мм |
| | Масса | 0.47 кг |

# Внешний вид



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

# Правила эксплуатации

1. Не используйте устройство в очень жарких или холодных условиях, влажных или пыльных местах и не подвергайте его воздействию сильного электромагнитного излучения.
2. Во избежание перегрева устройства, требуется обеспечивать ему хорошую вентиляцию.
3. Устройство не должно подвергаться воздействию воды.
4. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
5. В процессе транспортировки устройство должно находиться в оригинальной или аналогичной ей упаковке.
6. Все подключения должны осуществляться при отключённом электропитании.
7. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
8. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
9. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

# Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается в размере 3-х лет с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования, Сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Стандартный срок осуществления ремонта составляет 45 рабочих дней включительно со дня сдачи изделия на техническую диагностику. В зависимости от характера неисправностей данный срок может быть увеличен до 60 рабочих дней.

# Правила осуществления гарантийного ремонта

1. Оборудование признается подлежащим гарантийному ремонту, если дата выявления неисправностей в работе аппаратуры находится в пределах гарантийного срока, определённого производителем. После окончания гарантийного срока Сервисный центр осуществляет ремонт на платной основе.
2. Срок хранения отремонтированного оборудования – 1 год со дня информирования клиента об окончании ремонта. По истечении данного срока Сервисный центр ответственность за сохранность оборудования не несёт.
3. Сервисный центр согласовывает гарантийный ремонт после вскрытия аппаратуры, её осмотра и предварительной диагностики.
4. Сервисный центр не несёт ответственности за недостатки функционирования аппаратуры, вызванные использованием аксессуаров (дополнительного оборудования), не произведённых или не рекомендованных фирмой-изготовителем основной аппаратуры.
5. Сервисный центр не несёт ответственности за сохранность информации во внутренней памяти отправленной в ремонт аппаратуры. Рекомендуется сохранять всю ценную информацию на резервных носителях до отсылки оборудования в ремонт.
6. Сервисный центр не возмещает убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с невозможностью использования аппаратуры, отправленной на гарантийный ремонт, или потерей, хранящейся на ней информации во время ремонта.
7. Сервисный центр не возмещает ущерб, нанесённый другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной аппаратурой.
8. Условия гарантии не предусматривают работ по установке, подключению и наладке аппаратуры, а также консультаций по эксплуатации.

# Ограничения гарантии

Гарантийные обязательства недействительны в следующих случаях:

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запылённости и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки внесения изменений в конструкцию аппаратуры или в его программное обеспечение, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или других причин, находящихся вне зоны ответственности Сервисного центра.
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

# Правила приёма оборудования в ремонт

1. Перед отправкой оборудования в ремонт необходимо сообщить об этом своему персональному менеджеру.
2. При отправке оборудования в ремонт транспортной компанией, упаковка должна иметь соответствующую маркировку. Образец вы можете найти на сайте www.ltv-cctv.ru в разделе Поддержка / Сервисное Обслуживание.
3. Необходимо приложить заполненный Акт рекламации, который можно найти в данном Паспорте или на сайте www.ltv-cctv.ru в разделе Поддержка / Сервисное Обслуживание.
4. Необходимо приложить копию УПД или товарной накладной, согласно которой было приобретено передаваемое в ремонт оборудование.

# Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам _____

_____

_____

Дата и номер УПД/товарной накладной _____

_____

Наименования изделия _____

_____

Серийный номер _____

Комплектация _____

_____

_____

_____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «*НЕ РАБОТАЕТ*» Сервисным центром не рассматривается.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.) _____

_____

_____

_____

Контактный телефон _____

_____

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-5CND40-F36, купольная IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

## ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «___» _____20___ г. м.п.

## ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____20___ г. м.п.

Служебные отметки _____

_____

**Контактная информация:**

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: http://www.luis.ru

Предлагаем посетить профильный сайт, посвящённый оборудованию торговой марки LTV: http://www.ltv-cctv.ru.
Здесь Вы можете найти полезную техническую информацию, скачать инструкции, а также получить последнюю версию каталога оборудования. Если у Вас возникнут технические вопросы, наши специалисты всегда будут рады помочь Вам. Спасибо за то, что приобрели продукцию нашей компании!