



16-канальный IP-видеорегистратор

LTV-1RN1621-P

Регистратор **LTV-1RN1621-P** рассчитан на подключение 16 IP видеокамер с разрешением до 4K. Поддержка ONVIF и RTSP протоколов.

- **16 каналов**
- Запись до **12 Мп**
- Подключение **2 жестких дисков до 10 Тб**





Модель: **LTV-1RN1621-P**

Видео	
Входной сигнал	16 каналов IP
Видеовыходы	1x VGA (1920x1080), 50 к/с
	1x HDMI (3840x2160), 30 к/с, (1920x1080), 50 к/с
Входная пропускная способность	160 Мбит/с
Выходная пропускная способность	128 Мбит/с
Режим коридора	3/4/5/7/9/10/12/16
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
Интеллектуальные функции	Детекторы пересечения линии/вторжения/входа в зону/выхода из зоны/детектор движения с классификацией типов объектов, детектор саботажа, аудиодетектор, детектор оставленных/унесенных предметов, автотрекинг
Аудио	
Аудиовходы	16x IP, 1x RCA, 1x 1 кан. 3,5 мм двухсторонний режим
Аудиовыходы	1x RCA, 1x 1 кан. 3,5 мм
Запись	
Тип компрессии видео	H.264, H.265, Ultra 265
Разрешение записи	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
Воспроизведение	
Скорость воспроизведения	Smart Off : 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 16 x 720P@30
	Smart On : 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30
Синхронное воспроизведение	16 каналов
Поиск	По интеллектуальным детекторам
Хранение данных	
Внутреннее хранилище	2x HDD (до 10 Тбайт на 1 диск)
Интерфейс	2x SATA
Тип массива	-
PoE	
PoE интерфейс	16x RJ45
Мощность на порт	До 30 Вт на порт. Максимум 240 Вт в сумме на 16 портов



PoE стандарт

IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

Интерфейсы

Сеть	1x RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
Протоколы	TCP/IP; P2P; NTP; DHCP; PPPoE; HTTP; HTTPS; DNS; DDNS; SNMP; SMTP; RTSP; IPv6; IPv4
Тревожные входы/выходы	8x/2x
USB-порт	1x USB 2.0, 1x USB 3.0
Последовательный порт	RS-485

Физические параметры

Питание	100-240 В (AC)
Потребляемая мощность	≤12 Вт (без HDD)
Рабочая температура	-10 °C...+55 °C
Размеры	380 x 315 x 53 мм
Масса	≤2,6 кг
Комплектация	1 x кабель питания, 1 x кабель SATA, 1 x внутренний кабель питания, 1 x мышь, 1 x прокладка из пенопласта, 1 x комплект винтов, 1 x руководство по быстрому запуску



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-1RN1621-P, IP-видеорегистратор

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru